

# G-Sicherungshalter 6,3 x 32 mm

602.400 / 602.000 / FX 0418

Fuse-holders




**G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 6,3 x 32 mm mit Renkverschlußkappe**

**Bemessungsstrom:** 15 A  
**Bemessungsspannung:** 250 V  
**Übergangswiderstand:** < 5m  
**Isolationswiderstand:** >100 M  
**Durchschlagsfestigkeit:** 1500 Vac/60s

**Fuse-holder for fuses for 6,3 x 32 mm with bayonet cap**  
**Nominal current:** 15 A  
**Voltage:** 250 V  
**Contact resistance:** < 5m  
**Insulation resistance:** >100 M  
**Dielectric strength:** 1500 Vac/60"

**Bestell/ Order Nr.: 602.400**  
E 6024




**G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 6,3 x 32 mm mit Renkverschlußkappe**

**Bemessungsstrom:** 15 A  
**Bemessungsspannung:** 250 V  
**Übergangswiderstand:** < 5m  
**Isolationswiderstand:** >100 M  
**Durchschlagsfestigkeit:** 1500 Vac/60s

**Fuse-holder for fuses for 6,3 x 32 mm with bayonet cap**  
**Nominal current:** 15 A  
**Voltage:** 250 V  
**Contact resistance:** < 5m  
**Insulation resistance:** >100 M  
**Dielectric strength:** 1500 Vac/60"

**Bestell/ Order Nr.: 602.000**  
E 6020



**G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 6,3 x 32 mm mit Schraubdeckel**

**Bemessungsstrom:** 16 A  
**Bemessungsspannung:** 250 V  
**Ausgangsleistung:** 4 W (@ 23 °C)  
**Übergangswiderstand:** < 10 m  
**Isolationswiderstand:** > 10<sup>6</sup> M @ 500 V d.c  
**Durchschlagsfestigkeit:** > 2 kV

**Fuse-holder for fuses for 6,3 x 32 mm with screw cap**  
**Nominal current:** 16 A  
**Voltage:** 250 V  
**Operating power:** 4 W (@ 23 °C)  
**Contact resistance:** < 10 m  
**Insulation resistance:** > 10<sup>6</sup> M @ 500 V d.c  
**A.C Breakdown:** > 2 kV

**Bestell/ Order Nr.: FX 0418**

